

MINOX DTC 1100 Firmware Aktualisierung

Hinweis: Dieses Update ist ausschließlich für die MINOX DTC 1100 geeignet!

1. Achten Sie darauf, dass Ihre DTC 1100 ausgeschaltet ist (Funktion „OFF = Aus“: Hauptschalter (12) Stellung links).
2. Entpacken Sie die zum Download stehende Zip-Datei mit einem gängigen Programm.
3. Öffnen Sie den entpackten Ordner.
4. Kopieren Sie am PC alle 3 Dateien, welche für die Aktualisierung nötig sind, in das Oberste Verzeichnis einer formatierten SD-Karte.
5. Legen Sie die SD Karte wie im Abschnitt „Einsetzen der Speicherkarte“ beschrieben in Ihre DTC 1100 ein.
6. Schalten Sie Ihre Kamera in den „Einstellmodus“ (SETUP = Einstellmodus, Hauptschalter (12) Stellung Mitte).
7. Wählen Sie im „Hauptmenü“, welches Sie durch das Betätigen des Menü-Buttons (15) aufrufen, den Menüpunkt „Aktualisieren“ aus. Dieser befindet sich unter dem zweiten Reiter „Allgemeine Einstellungen“.
8. Durch das Drücken des OK-Buttons (11) gelangen Sie in das Untermenü.
9. Mit den Pfeiltasten Auf/Ab (11) können Sie nun „Ja“ oder „Nein“ anwählen und mit OK (11) bestätigen.
10. Wenn Sie „Ja“ auswählen und mit OK (11) bestätigen, wird Ihre DTC 1100 den Aktualisierungsvorgang starten.
11. Die Aktualisierung ist abgeschlossen wenn der Bildschirm Ihrer Kamera schwarz wird.
12. Bitte versetzen Sie Ihre DTC 1100 nun in die Funktion „OFF = Aus“: Hauptschalter (12) Stellung links.
13. Wenn Sie die Kamera das nächste mal in den „Einstellmodus“ (SETUP = Einstellmodus, Hauptschalter (12) Stellung Mitte) versetzen können Sie die neue Software nutzen.

Sobald Sie die neue FW installiert haben, können Sie in der DTC 1100 im dritten Menüpunkt (N = Netzwerk) folgende Einstellungen direkt in der Kamera vornehmen:

- Land wählen = Deutschland
- Provider wählen = Telekom / T-Mobile
- MINOX-Server aktivieren
- E-Mail-Adresse einpflegen

Wir möchten Sie darauf hinweisen sich während des Update-Vorgangs Schritt für Schritt, an die von uns in der Anleitung beschriebenen Punkte zu halten.

Ein Abweichen von der Anleitung kann dazu führen, dass Ihre DTC Kamera nicht mehr in vollem Umfang funktioniert. Unter Umständen kann dies nur mit einem Software-Update durch den MINOX Service wieder behoben werden.