

Firmware Update MINOX DTC 550

Version: MCU:08.44.39 / HTF:01.21.01

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Anweisungen genau bevor Sie das Update auf Ihrer DTC 550 durchführen.

1. Laden Sie die .ZIP-Datei mit dem Firmware-Update herunter und an einem beliebigen Ort auf Ihrem PC speichern.
2. Die .ZIP-Datei entpacken und die Firmware-Datei (RD1006D.BRN) in das Root-Verzeichnis einer formatierten SD-Karte (nicht in einen Unterordner) kopieren.
3. Setzen Sie die SD-Karte wie in der Anleitung beschrieben in die MINOX DTC 550 ein.
4. Schieben Sie den Hauptschalter auf Position SETUP.
5. Gehen Sie nun auf MENU, dann bis auf die Einstellung „SYSTEM“.
6. Drücken Sie mit der OK Taste auf „FW Update“ und anschließend auf „JA“ um das Update zu starten.
7. Sobald das Update installiert wurde, wird der Bildschirm schwarz.
8. Schalten Sie die Kamera dann auf „OFF“.
9. Nehmen sie eine beliebige Batterie raus und setzen sie diese anschließend wieder ein.
10. Setzen Sie die Kamera nun auf „SETUP“ und überprüfen Sie ob das Update funktioniert hat.
11. Unter „SYSTEM“ „FW Version“ sollten Sie die Version: MCU:08.44.39 / HTF:01.21.01 haben.

Wichtige Hinweise:

Stellen Sie sicher, dass die Batterien voll sind. Während das Firmware-Update läuft, darf die Kamera auf keinen Fall ausgeschaltet werden. Sie wird sonst durch einen unsachgemäßen Update-Vorgang beschädigt und nicht mehr von der Gewährleistung gedeckt.